

## 使用說明書

致施工者 請務必將此說明書交給客戶。

■ 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。

■ 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。■ 閱讀後請妥善保管。


對於本產品故障、誤動作不能供電產生的損害等純粹性經濟損失，本公司無法承擔任何責任，敬請諒解。

型號	WNF 42577W	白色
	WNF 42577H	灰色
	WNF 42577MB	霧黑

### 安全注意事項 請務必遵守

將造成 USB 充電插座及製品破損、故障之原因。

- 請勿使用USB插頭以外之物插入充電插座。
- USB插頭請勿插入接地極插座。
- 充電插頭務必以正確方向插入充電插座。  
充電插頭無法插入充電插座時，請詳細確認充電插頭是否符合充電插座之形狀。
- 充電插頭請勿施加過大壓力插入充電插座。
- 請勿將迴紋針等細狀之金屬物插入充電插座。
- 請勿使用變形、破損、變色的USB傳輸線。  
恐會導致發熱或火災。
- 請勿安裝於會直接受到日曬之場所。  
如果本商品受到直接日曬，可能會導致溫度高於使用溫度所允許的範圍。
- 請勿強力撞擊充電插座。
- 不使用充電插座時，USB 充電插頭須拔除。  
未拔除時，將造成使用者腳絆到 USB 傳輸線導致 USB 充電插座破損。
- 請勿以拉扯USB傳輸線的方式將充電插頭拔出充電插座。
- 本商品為牆面專用之配線器具，不可安裝於桌面或地面水平置放之場所。  
如果錯誤安裝會造成粉塵等細小物掉入或液體流入，引起內部線路短路，導致發火發熱之火災發生。



### 使用前注意事項

- 使用充電插座前，請務必確認充電物是否滿足USB-IF充電電池規範。(Battery Charging Specification)
- USB-C 最大輸出功率為 60 W，USB-A 最大輸出功率為 12 W。雙孔的最大輸出功率合計為 72 W。
- 備有智能辨識功能，若滿足充電裝置之交握協定，則可支援快速充電功能。
- 根據充電設備規格的不同，充電時間會有變長或充電不足的可能性。
- 當輸出功率較大或環境溫度較高時，商品溫度會升高，此時為保護電路會自動限制輸出功率。  
可能會導致充電時間變長，並非故障。
- 根據充電設備規格的不同，充電時間會有變長或充電不足的可能性。
- 請使用USB TYPE-A (Male) 或USB TYPE-C™ (Male) 插頭與此充電插座搭配充電。  
※USB TYPE-C™ 及USB-C®是USB Implementers Forum的商標。

### 額定與規格

USB-A+USB-C充電插座			附接地極插座	共用規格
輸入	AC 110 V ±10% 1.6 A		額定	額定頻率 60 Hz
額定	USB-A	DC 5 V 2.4 A		
	單孔輸出	DC 5 V 3 A or DC 9 V 3 A or DC 12 V 3 A or DC 15 V 3 A or DC 20 V 3 A (※保護電路啟動時 2.25 A)		
	雙孔輸出	USB-A+USB-C:12 W + 60 W Total 72 W USB-A:5 W + USB-C:45 W (※保護電路啟動時 50 W)		使用溫度範圍 -10 °C ~ +40 °C

※保護電路是為了使USB充電插座內部溫度保持在安全的工作區間，若USB插座內部變熱，內建溫度感測器將啟動並減少電流輸出。

### 並非異常

- 使用中若發出輕微的聲響或器具表面發熱並非故障，請安心使用。

### 維護

1. 商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清洗劑後擦乾淨。最後再用乾布擦淨。
2. 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒損等狀況發生。