

使用說明書

致施工者 請務必將此說明書交給客戶。

■承蒙採用此商品，致上萬分謝意。

■請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。

■閱讀後請妥善保管。

對於本產品故障、誤動作不能供電產生的損害等純粹性經濟損失，本公司無法承擔任何責任，敬請諒解。

安全上請注意 請務必遵守

將造成 USB 充電插座及製品破損、故障之原因。

- 請勿使用USB插頭以外之物插入充電插座。
- 充電插頭務必以正確方向插入充電插座。
充電插頭無法插入充電插座時，請詳細確認充電插頭是否符合充電插座之形狀。
- 充電插頭請勿施加過大壓力插入充電插座。
- 請勿將迴紋針等細狀之金屬物插入充電插座。
- 請勿使用變形、破損、變色的USB傳輸線。
恐會導致發熱或火災。
- 請勿安裝於會直接受到日曬之場所。
如果本商品受到直接日曬，可能會導致溫度高於使用溫度所允許的範圍。
- 請勿強力撞擊充電插座。
- 不使用充電插座時，USB 充電插頭須拔除。
未拔除時，將造成使用者腳絆到USB傳輸線導致USB充電插座破損。
- 請勿以拉扯USB傳輸線的方式將充電插頭拔出充電插座。
- 本商品為壁面專用之配線器具，不可安裝於桌面或地面水平置放之場所。
如果錯誤安裝會造成粉塵等細小物掉入或液體流入，引起內部線路短路，導致發火發熱之火災發生。

使用前注意事項

- 使用充電插座前，請務必確認充電物是否滿足USB-IF充電電池規範。
(Battery Charging Specification)
- 開關與插座使用蓋板不同，與電源插座組合時必須搭配插座專用蓋板及化妝面板。
- 充電插座(單孔)的輸出最大功率為18 W、(雙孔)的輸出最大功率合計為15 W(電流合計為3 A。)
備有智能辨識功能，若滿足充電裝置之交握協定，則可支援快速充電功能。
- 如果2台充電設備同時充電時，充電時間會比一般充電時間長或有2台無法同時充滿電的可能性。
- 根據充電設備規格的不同，充電時間會有變長或充電不足的可能性。
- 請使用USB TYPE-A (Male)或USB TYPE-C™ (Male)插頭與此充電插座搭配充電。
※USB TYPE-C™及USB-C®是USB Implementers Forum的商標。

額定與規格

USB-A+USB-C充電插座					額定	螢光開關C 15 A 110 V AC	共用規格		
輸入		AC 110 V/220 V 0.5 A					額定頻率 60 Hz		
單孔輸出	USB-A	DC 5 V 3 A DC 9 V 2 A	USB-C	DC 5 V 3 A DC 9 V 2 A DC 12 V 1.5 A			使用溫度範圍 -10 °C ~ +40 °C		
雙孔輸出	USB-A	DC 5 V 1.5 A							
	USB-C	DC 5 V 1.5 A							

並非異常

- 使用中若發出輕微的聲響或器具表面發熱並非故障，請安心使用。

維護

1. 商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清洗劑後擰乾擦淨。最後再用乾布擦淨。
2. 本商品非防水型器具，如有洗劑或液體侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。