


使用說明書

致施工者

埋入式USB 智能快速充電插座1孔 (1個模組) (2.4 A)



請務必將此說明書交給客戶。

- 請勿採用此商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管。

型號	WNF 1081107W	白色
	WNF 1081107H	灰色
	WNF 1081107MB	霧黑

對於本產品故障、誤動作不能供電產生的損害等純粹性經濟損失，本公司無法承擔責任，敬請諒解。

安全注意事項

將造成USB充電插座及製品破損、故障之原因。

- 請勿使用USB插頭以外之物插入充電插座。
- 充電插頭務必以正確方向插入充電插座。
充電插頭無法插入充電插座時，請詳細確認充電插頭是否符合充電插座之形狀。
- 充電插頭請勿施加過大壓力插入充電插座。
- 請勿將迴紋針等細狀之金屬物插入充電插座。
- 請勿使用變形、破損、變色的USB傳輸線。
恐會導致發熱或火災。
- 請勿安裝於會直接受到日曬之場所。
如果本商品受到直接日曬，可能會導致溫度高於使用溫度所允許的範圍。
- 請勿強力撞擊充電插座。
- 不使用充電插座時，USB 充電插頭需拔除。
未拔除時，將造成使用者腳絆到USB傳輸線導致USB充電插座破損。
- 請勿以拉扯USB傳輸線的方式將充電插頭拔出充電插座。
- 本商品為壁面專用之配線器具，不可安裝於桌面或地面水平置放之場所。
如果錯誤安裝會造成粉塵等細小物掉入或液體流入、引起內部線路短路，導致發火發熱之火災發生。

使用前注意事項

- 使用充電插座前，請務必確認充電物是否滿足 USB-IF 充電電池規範。
(Battery Charging Specification)
- 開關與插座使用蓋板不同，與電源插座組合時必須搭配插座專用蓋板及化妝面板。
- 充電插座輸出電流為 2.4 A。
- 根據充電設備規格的不同，充電時間會有變長或充電不足的可能性。
- 請使用USB A type (Male) 插頭與此充電插座搭配充電。

額定與規格

額定	輸入: AC 110 V/220 V 0.4 A	輸出: DC 5 V 2.4 A
額定頻率		60 Hz
使用溫度範圍		-10 °C ~ +40 °C
保存溫度範圍		-20 °C ~ +45 °C

並非異常

- 使用中若發出輕微的聲響或器具表面發熱並非故障，請安心使用。

維護

1. 商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清潔劑後擰乾擦淨。最後再用乾布擦淨。
2. 本商品非防水型器具，如有洗劑或液體侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。